INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA ZEBRA ZT230 (patrimônio)

1) Certifique-se que a impressora NÃO esteja conectada à USB do computador (deixe a impressora DESCONECTADA e DESLIGADA);

2) Baixe e instale o programa Zebra Setup Utilities;

3) Siga as instruções de instalação (quando solicitado pelo programa, CONECTE a impressora à porta USB e só depois LIGUE a impressora). Os *drivers* corretos serão baixados e instalados automaticamente;

4) Após concluir a instalação, será exibido na tela do programa Zebra Setup Utilities um ícone da impressora Zebra já instalada.

5) Siga as etapas abaixo para fazer os ajustes na configuração da impressora e das etiquetas: Escolha o botão **Configuração da Impressora**;

Defina o tamanho da etiqueta: 45mm x 20mm

	Assistente de Configura	rão de Impressora		B	Instalar Nova	Impressora
	Assistence de Configura	çao de impressora			^	ipressora
	Parâmetros da Etiqu Defina a largura, altu	eta ra e orientação da etiqueta.				: Impressora
		Unidadar				
		Largura:	45,00	mm		
		<u>A</u> ltura:	20,00	mm		
figuração d Config	123	<u>O</u> rientação:	0° - Retrato	~		
		Versão do firmware:	V72.19.6Z			

	Assistente de Configuração de Impresso				×	pressora
	Mídia Definir parâmetros e tratamento de mí	dia.			The second	e Impressora
	Modo de Impressão:	Transferê	ncia térmica	~		
	<u>T</u> ipo de Mídia:	Etiquetas	com intervalos	~		
	Ajuste do <u>D</u> est	aque:	0,00	mm		
Configuração d	<u>D</u> eslocamento da Etic	queta:	0,00	mm		
Configi						
	Para configurar definições avançada:	s, marque	a caixa abaixo.			
	🔽 Continuar o assistente com config	gurações a	avançadas			
						a
						and the second se

Defina o Modo de impressão: Transferência térmica e Etiquetas com intervalos

Defina a Velocidade e o nível de escuridão da impressão: 152,4 e 30

	Assistente de Configuração de Im Velovidade e Intensidade Selecione a velocidade e a inte	ensidade.					ipressora Impressoras
		<u>V</u> elocidade:	152,4	~	mm/s		
	0 g	<u>E</u> scuridão:	30	~			
Configuração d							
-						G₂	
	Aude			-			a

	Configuração avançada Defina as configurações avançadas para a impress			Impressoras
	Tratamento de mío	a Arrancar	~	
		Cada 0 etiqueta(s)		
	Opções de feed de <u>M</u> ío	a Use a configuração da impressora	~	
nfiguração d	R <u>e</u> troalimentaçã	Padrão	~	
Config		🗌 Imagem de Espelho		
	Modo Z	L: ZPL II 🗸		
-				
				а
	Aiuda Cancelar	< Voltar Rtóximo > Fina	lizar	

Defina as opções sobre Tratamento de mídia: (ver abaixo)

Nas etapas seguintes, deixe as configurações *default*. Depois, basta **Finalizar**. O LED Status, no painel da impressora, deverá ficar acesso na cor VERDE.

6 - Após concluir a instalação e configuração da impressora Zebra, baixe e instale o programa **PrintFile**, que é usado para imprimir as etiquetas geradas no formato TXT pelo site do Patrimônio da USP. Depois de instalar o PrintFile, faça as seguintes configurações no programa:

PrintFile Settings ×	🗛 Text File Settings	×
Current Settings Save Default settings ⊆ancel General ⊆pply Enable spooler function Show printer selection dialog Show this dialog when drag & drop Quit when handled command line Show settings name in header Help Show progress bar Save window placement on exit Show icon on the taskbar Show icon on the taskbar	Text file action Print formatted Print formatted Send to printer Ignore Formatting options Lines per page: Characters per line: Font: Courier Header: & %&& d&rPage & #t(&t)	Cancel Help
Mandatory for file type(s): Pinter ZD esigner ZT230-200dpi ZPL Fax OneNote for Windows 10 RICOH C262SFNW RICOH MP C307 ZD esigner ZT230-200dpi ZPL Conversion	Footer: Paper bound header and footer	